

## **Software Update WISI OR81**

Die neue OR 81 IR Software (ZIP-Datei) von unserer Homepage [www.wisi.at](http://www.wisi.at), Produkte, SAT-Receiver, OR 81 IR, Downloads downloaden.

Die Zip-Datei muss zuerst entpackt werden und erscheint im Ordner mit dem Namen "SRT7511\_signed\_file\_DSN28\_V.1.0.3".

In diesem Ordner finden Sie zwei Dateien, die in das Stammverzeichnis des USB-Sticks kopiert werden müssen.

Das Format des USB-Sticks muss FAT32 sein, den USB-Stick vor dem Aufspielen der Datei bitte FAT 32 formatieren (keine Schnellformatierung machen).

### **Updatevorgang**

Der USB-Stick (mit diesen 2 Dateien) an den USB-Anschluss des OR 81 IR anstecken. OR 81 IR einschalten.

Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass eine neue SW verfügbar ist und installiert werden kann.

Nachdem Sie dies bestätigt haben, zeigt die Loader-Seite den Vorgang an, der Update Vorgang dauert etwa 4 Minuten.

Wenn der Receiver fertig ist, wird er neu gestartet und der USB-Anschluss muss nun entfernt werden.

In der Softwareversion wird nun V1.0.3 angezeigt.

Die neue Software ist im Menü ersichtlich.

Auf „Einstellungen“ gehen, „Receiver Information“ OK-Taste drücken, dann erscheint am Bildschirm die Software Version.

Falls die ORF-Freischaltung erforderlich ist, die Gerätenummer (Geräte Unterseite) aufschreiben und die ORF-Digital-**Hotline 0800 090 010** anrufen und um die Freischaltung des Gerätes bitten.