

DC 07 ERSATZ



Modell MM-303

• Ersatz für DC 07 B

Einspeiseweiche / Mastweiche / Antennenweiche zur Zusammenschaltung von max 3 Antennen / Signalquellen auf ein Kabel.

Technische Daten

- Ausgänge: 1
- Eingänge: 3
 - FM: 88-108 MHz
 - VHF BIII /DAB: 160-260 MHz
 - UHF: 470-862 MHz mit DC-Durchlass (max 60 mA) zur Ausgangsbuchse
- Einfügedämpfung:
 - FM: $2 \pm 0,5$ dB
 - VHF/DAB: $1,5 \pm 0,7$ dB
 - UHF: $0,7 \pm 0,3$ dB
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Temperaturbereich: -10°C - +65°C
- Wetterschutzgehäuse für Mastmontage im Lieferumfang
- Schutzklasse: IP 53